

TESTBOY 20 PLUS

Fremdspannungsgeschützter Durchgangsprüfer

Der Testboy 2 war der meistverkaufte Durchgangsprüfer in Deutschland. Der Testboy 20 Plus ist die konsequente Weiterentwicklung. Er erkennt dank des kontaktlosen Spannungssensors Wechselspannungen durch die Isolierung hindurch. Defekte Verlängerungskabel oder Mehrfachstecker werden sekundenschnell und präzise erkannt. Die Elektronik ermöglicht zudem die einpolige Phasensuche.

VORTEILE

- > Zuverlässiger Durchgangsprüfer
- > Berührungsloser Spannungssensor
- > Hochleistungs-LED-Taschenlampe

SPEZIFIKATIONEN

	Testboy 20 Plus
Anzeige	Optisch und akustisch
Durchgangsprüfung	Optisch 0 – 20 Ω Akustisch 0 – 250 Ω
Maximale Prüfspannung	4,5 V
Prüfstrom	Optisch ~ 10 mA Akustisch ~ 2 mA
Kontaktloser Spannungstest	ab 110 V AC
Fremdspannungsschutz	bis 300 V
Integrierte Taschenlampe	Ja
Überspannungskategorie	CAT II 300 V
Norm	IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Abmessungen	120 x 60 x 30 mm
Gewicht	90 g
Spannungsversorgung	3 x AA, 1,5 V, LR6
Lieferumfang	Messleitungen



Den Testboy 20 habe ich immer am Mann, wie damals schon den Testboy 2. Ich sage dir, den brauchst du einfach!

