

TESTBOY TV 335 LED-Luxmeter bis 400.000 Lux



Für die Messung der Lichtstärke von LED-Beleuchtungen ist das Lichtmessgerät Testboy TV 335 bestens geeignet. Das digitale Luxmeter ist handlich und stabil und hat einen großen Messbereich bis 400.000 Lux. Die kunstlichtempfindliche Fotodiode mit einstellbarer Farbtemperatur ermittelt sämtliche Leuchtmittel. Das große LC-Display garantiert ein schnelles und sicheres Ablesen des Messergebnisses.

VORTEILE

- > Kunstlichtempfindliche Fotodiode (z. B. für LED-Beleuchtung)
- > Einstellbare Farbtemperatur
- > Data-Hold-Funktion
- > Sensorschutzdeckel

SPEZIFIKATIONEN

	Testboy TV 335
Anzeige	LCD mit Bargraph
Sensor	Silizium-Fotodiode
Messbereich	20, 200, 2000, 20000, 400000 lux 20, 200, 2000, 40000 fc 0–999900 cd
Messgenauigkeit	3% V(λ)-Anpassung; 2% Kosinuskorrektur
Messeinheiten	lux, fc, cd
Spektralbereich	320–730 nm
Abtastrate	Ø 2 Messungen pro Sekunde
Min-/Maxwertanzeige	Ja
Data-Hold	Ja
Auto-Power-Off	Ja
Norm	IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Abmessungen	160 x 85 x 45 mm
Gewicht	273 g
Spannungsversorgung	1x 9 V Block, 6LR61
Lieferumfang	Bereitschaftstasche



Hell oder dunkel?
Das ist hier die Frage!

